



BACK LINE :

- ✓ 05 Praticáveis Rosco ou similar para Bateria(2) e Percussão(3) com 1,00m x 2,00m e 40 cm de altura cada folha.
- ✓ OBS: em Festival é necessário de Prativáveis com Rodas
- ✓ 01 MARSHALL JCM 900 CABEÇA E 01 CAIXA MARSHALL 4X10 1960
- ✓ 01 Amplificador de Baixo ex.: AMPEG STV3 (com 2 gabinete sedo um com o 1 falante de 15" e e outro gabinete com 4 Falantes de 10") ou (01 gabinete com 8 falantes de 10") do modelo Ampeg ou Meteoro

SISTEMA DE MONITOR :

- ✓ 01 - Mesa de Monitor de 48 canais, com 24 saídas de preferência digital modelo M7CI com slot ,PM5D ,PM1D, DIGIDESIGN, DIGICO. ,luminárias,Caso a mesa seja analógica a mesma terá de ser de uso exclusivo da Banda NAÇÃO ZUMBI e deverá ter: chaveamento pre/post e on/off por mandada, filtro de passa alta e 4 bandas de equalização paramétrica. Modelos: Midas Heritage 3000, Soundcraft, SM 20 , SM 24, Series Five ,Yamaha Pm 4000.
- ✓ 12 - Canais de Equalizadores Gráficos de 31 bandas. Ex: Klark Teknik ou BSS.
- ✓ 08 - Canais de Compressor. Ex: Klark Teknik, Drawmer.
- ✓ 08 - Canais de Noise-Gate. Ex: Drawmer, Klark Teknik.
- ✓ 01 - Processador de efeitos SPX 990
- ✓ 15 - Monitores EAW SM 400 ,SM 222,CLAIR BROTHERS ,TURBO SOUND".(Não serão aceitos monitores EV).
- ✓ 02 - Monitores tipo drum fill three way (EAW, Meyer, Clark, Teknik)
- ✓ 02- SUB Monitores 2 x 18" (SUB para bateria e alfaia)
- ✓ 02 - Side Fills estéreo 4 vias ativos.
- ✓ 02 - Crossovers 4 vias, para os side fills. Ex: BSS, Klark Teknik.
- ✓ 01 - Sistema de intercom.
- ✓ 02 Microfones sem fio Shure UHF, com capsula Beta 58 ou 87, com 2 baterias alcalinas novas por show (1 para o soundcheck, 1 para o show).
- ✓ AC 110volts para Baixo, Guitarra, Bateria, Voz Principal e House Mix.

SISTEMA DE PA :

- ✓ 01 Mesa de 40 canais, 8 subgrupos, 8 VCA, 4 bandas de equalização paramétrica e, no mínimo, 4 saídas de efeitos, com luminárias. Ex: Midas, Soundcraft (analógicas)
- ✓ 01 Equalizador gráfico stereo 31 bandas. Ex: Klark Teknik, BSS.
- ✓ 02 Processadores 4 vias. Ex: BSS, Klark Teknik, xta
- ✓ 01 MD Player
- ✓ 14 Canais de Compressor. Ex: Klark Teknik, Drawmer.
- ✓ 04 Canais de Noise-Gate. Ex: Drawmer, Klark Teknik.
- ✓ 03 Processadores de efeito, sendo 2 Yamaha SPX 990
- ✓ 01 CD Player
- ✓ PA de 04(quatro) vias com subgraves em vias separadas. Ex: EAW ou Turbo Sound compatível com o Ambiente (capaz de gerar 120 dB de SPL a 25 metros do P.A.)
- ✓ O House Mix deverá estar centralizado e as mesas iluminadas
- ✓ Locais com mais de 30m serão utilizadas torres de delay
- ✓ 01 Ponto de intercom com o monitor
- ✓ Será responsabilidade da firma o fornecimento de cabos de insert e de sinal

OBS: 1) Não trabalhamos com similares nacionais e não aceitamos os seguintes equipamentos:

Gráficos Alesis,Beringher,stane e mesas ciclotron

2) Em caso de outras bandas tocarem no mesmo palco, estas deverão usar outros canais da mesa , outras vias de monitor e outros microfones que não estejam sendo usados pela NZ!.

QUALQUER DÚVIDA,CONTACTAR PRODUÇÃO

Técnico de PA : Buguinha dub (11) 8441 8621 ou 3673 8621

e-mail studiomundonovo@yahoo.com.br

msn buguinhadub@hotmail.com

Produtor Técnico : Cezar Vasconcelos (11) 8211 4895

Nextel ID 55*30*71729

e-mail e msn cezarroadie@hotmail.com